

# Installation de Windows 2000 Professional

## Remarque :

Les cartes mères équipées d'un processeur **Intel pentium II 333Mhz** et d'un **Bios AWARD** n'effectuent pas l'auto-détection des périphériques à l'exception des disques durs. De ce fait, les CD-rom dans le lecteur ne peuvent pas booter au démarrage. Pour que cela puisse se faire, il faut indiquer la valeur **AUTO** dans la catégorie **Standard CMOS Setup** du BIOS.

Lorsqu'il y a un CDROM et un graveur, nous ne pouvons pas booter avec le CDROM de Windows 2000 si le graveur est en **master** et le CDROM en **slave**. Dans la plupart des cas, il faut mettre le **graveur** et le **CD-rom** en **Câble Select CS**.

## Insérez le CD-rom de Windows 2000 Pro dans le lecteur :

- Détection du lecteur CD-rom bootable, affichage du message suivant en bas à gauche de l'écran : **Boot From ATAPI CD-rom** : (appuyez sur entrée pour valider).
- Un autre message s'affiche ensuite par la détection d'un CD-rom bootable dans le lecteur : **Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD-rom**.
- Démarrage de l'installation de Windows 2000 Pro. Affichage d'un **écran bleu**, un message s'affiche en bas de l'écran : **Appuyez sur F6** ... Nous nous appuyerons sur la **touche F5** pour sélectionner un mode d'ordinateur qui sera **PC ACPI** pour les ordinateurs qui ont la possibilité de gérer le **mode ACPI**. Pour pouvoir gérer le **mode ACPI**, il faut que l'ordinateur soit muni d'une **alimentation ATX**. Par exemple, un ordinateur **Intel celeron 333Mhz** de 1999 doté d'une **alimentation ATX** et un **pentium Pro 200Mhz** doté d'une **alimentation AT** ne peuvent pas gérer le **mode ACPI**.
- Chargement des pilotes de périphériques.
- Affichage de l'écran de bienvenue. **Appuyez sur entrée pour installer Windows 2000 Pro**.
- Examen du ou des disque(s) dur(s) de l'ordinateur.
- **Appuyez sur F8** pour accepter le contrat de licence de Windows 2000 Pro.
- Création de ou des partition(s).
- Formatage de ou des partition(s).
- Le programme d'installation copie les fichiers **"\*.sys", "\*.cab", ".dll"**.
- Initialisation de la configuration de Windows 2000.
- Redémarrage de l'ordinateur.
- Affichage bannière de chargement de Windows 2000.
- Installation des périphériques. Détection et installation des périphériques.
- Installation de Windows 2000 en mode graphique, **cliquez sur Suivant**.
- Paramètres régionaux, **cliquez sur Suivant**.
- Personnaliser votre logiciel, entrez le **Prénom** et **NOM** de l'utilisateur. trice et la **société**, **cliquez sur Suivant**.
- Entrez le **nom de l'ordinateur** et le **mot de passe de l'administrateur local** du domaine local de la machine, **cliquez sur Suivant**.
- Réglage de la **date et de l'heure**.
- Installation des composants réseaux.
- **Paramètre de gestion réseau** :
  - Sélectionnez paramètre personnalisés → **Suivant**.
  - Installez **NETBEUI** si nécessaire.
  - Propriété **TCP/IP** = **Adresse IP** de la machine, **adresse de masque sous réseau**, **adresse DNS**, **adresse de la passerelle(gateway)**, **nom de la**

**machine et le nom de domaine.** Eventuellement les **wins** s'il y en a un ou plusieurs sur le réseau.

- Cliquez sur **Suivant**.
- **Groupe de travail ou domaine d'ordinateur :**
  - **Sélectionnez Oui, faire de cet ordinateur un membre du domaine** suivant : domaine global de l'entreprise. **Appuyez sur Suivant**.
  - Entrez le nom de **l'administrateur du domaine administratif** ou **un opérateur de compte et de groupe**.
- Installation des composants.
- Installation des éléments du menu démarrer.
- Inscription des composants.
- Enregistrement des paramètres.
- Suppression des fichiers temporaires.
- **Cliquez sur Terminer**. (Retirer le CDROM s'il y en a un dans le lecteur, dans notre cas, on en tient pas compte).
- **Reboot**.